

Блок защиты “Гранит БЗТ-300-СТ”

НАЗНАЧЕНИЕ

- Охрана помещения (квартира, дача, офис и т.п.) в Ваше отсутствие
- Продление срока службы ламп (исключает броски тока и напряжения).

Блок защиты “Гранит БЗТ-300-СТ” рассчитан на совместную эксплуатацию с обычными и галогенными лампами накаливания на напряжение 220 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При установке “Гранит БЗТ-300-СТ” Ваш выключатель может работать в двух режимах:

1.Обычный режим.

Включение-выключение освещения происходит при переключении выключателя освещения в противоположное положение. При этом не важно, в каком положении он находился ранее.

2.Режим «Сторожа».

В этом режиме “Гранит БЗТ-300-СТ” периодически включает и выключает свет по специальной программе на пониженном уровне яркости. При этом Вы можете как обычно включить-выключить свет.

О включении **Режима «Сторожа»** свидетельствует **пониженный уровень яркости освещения.**

Включение Режима «Сторожа» - многократное 6-8 раз включение- выключение освещения до уменьшения яркости. Интервал между включением-выключением не должен превышать 3 сек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	176-264 В
Напряжение на нагрузке	не более 230 В
Мощность нагрузки	не более 300 Вт


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Подключение Блока защиты “Гранит БЗТ-300-ЛВ” проводить при отключенном напряжении сети. Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к блоку, не должна превышать 300 Вт.

- Светлые провода подключают последовательно с нагрузкой (лампами) по цепи 220 В.
- Темные провода подключают к клеммам самого выключателя (см. схему)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.
При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.



* Параметры фильтра:
L=2 мГн, C= 0,15 мкФ